



Cut-out hole diameter - Ø68mm

Caractéristiques Philips Spot LED Claire Accent G2
RS060B 6W 550lm 36D - 840 Blanc Froid | 75mm -
Dimmable



[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	243200
EAN	8719514331150
Code Fabricant	33115000
Marque	Philips
Nom du fabricant	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW
Budgetlight Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Puissance (W)	6W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	550lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	92
Angle de Diffusion (degrés)	36

Référence Article	Spot LED
-------------------	----------

Référence Article	Spot LED
-------------------	----------

Informations de l'appareil

EOC8	33115000
Lampe Incluse	Oui
Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	68
Indice de Protection	IP20 – Quasi-résistant à la poussière
Protection Impacts	IK03 - 0.35 Joule
Couleur du Luminaire	Blanc
Inclinable	Non
Product Serie	RS060B

Dimensions

Longueur (mm)	75
Largeur (mm)	75
Hauteur (mm)	55
Diamètre (mm)	75

Informations du capteur

Type de capteur	Pas de détecteur
Capteur de température	1000
Capteur de pression	1000
Capteur de débit	1000
Capteur de niveau	1000
Capteur de position	1000
Capteur de vitesse	1000
Capteur d'accélération	1000
Capteur de rotation	1000
Capteur de champ magnétique	1000
Capteur de champ électrique	1000
Capteur de champ gravitationnel	1000
Capteur de champ acoustique	1000
Capteur de champ thermique	1000
Capteur de champ optique	1000
Capteur de champ électromagnétique	1000
Capteur de champ radioélectrique	1000
Capteur de champ infrarouge	1000
Capteur de champ ultrasonique	1000
Capteur de champ laser	1000
Capteur de champ radar	1000
Capteur de champ sonar	1000
Capteur de champ lidar	1000
Capteur de champ thermique	1000
Capteur de champ optique	1000
Capteur de champ électromagnétique	1000
Capteur de champ radioélectrique	1000
Capteur de champ infrarouge	1000
Capteur de champ ultrasonique	1000
Capteur de champ laser	1000
Capteur de champ radar	1000
Capteur de champ sonar	1000
Capteur de champ lidar	1000

Pourquoi choisir Budgetlight?

 **Prix** bas garantis

 Jusqu'à **7 ans de garantie**



↩ Retours faciles jusqu'à **14 jours**



 Eclairage LED **durable**



 **Trustpilot** 

